

变频发电机

- 高新科技，全新设计的变频发电机可提供优质电源。
- 本田OHV四冲程发动机大幅度减少燃油消耗，降低发电机噪音。
- 轻巧，方便，采用新型发电体，机身重量与体积大大减小。
- 操作简单，采用人性化的设计面板，操作简便。



SHX1000



SHX2000

变频发电机技术参数

型号		SHX1000		SHX2000	
类型		R	S	R	R/S
交流频率		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
交流转速		4100rpm		4500rpm	
电子波形		方形电子波形			
发电 机	交流输出	额定功率		900W	1500W
		最大功率		1000W	1900W
		额定电压		220V	220V
		额定电流		4.1A	6.6A
直 流 输 出	功率	100W			
	电压	12V			
	电波	8.3A			
绝缘等级		B			
发 动 机	型号	GXH50 (本田)		GX100 (本田)	
	类型	空气冷却4冲程OHV		空气冷却4冲程OHC	
	汽缸容量cc	49.4		98	
外形尺寸(mm)		465 x 265 x 380		560 x 340 x 415	
其 他	重量(kg)	13.6		21	
	噪音(距7米)	58dB		64dB	
	油箱容量	3.8		4.2	
	连续工作时间(hr)	8.6		7	

豪华型汽油发电机

- ✦ 享誉全球的本田OHV发动机。
- ✦ 全新设计外型专利产品，2个AC交流电欧式插头和电压表。
- ✦ 17L与28L大容量油箱。
- ✦ 直流电12V-8.3A输出。



SH3200EX



SH3900EX



SH4600EX

主要技术参数

型号			SH3200EX	SH3900EX	SH4600EX	SH5300EX
发动机						
型号(本田)			GX160	GX200	GX240	GX270
排量cc			163	196	242	270
输出功率3600rpm PS			5.5	6.5	8	9
点火			无触点电晶体			
类型			空气冷却4冲程OHV发动机			
机油报警装置			含机油报警装置			
发电机						
类型			自激2极旋转磁场			
电压调节类型			AVR			
交流输出(KW)	额定	50Hz	2.2	2.8	3.2	3.8
		60Hz	2.5	3.2	3.8	4.4
	最大	50Hz	2.6	3.3	4.0	4.7
		60Hz	3.2	3.9	4.6	5.3
交流电压(V)			220v50(Hz)			
直流输出(V-A)			12V-8.3A			
功率因数			COS ϕ 1.0			
其他						
油箱容量(L)			17	17	28	28
外型尺寸(mm)	长		623	623	708	708
	宽		438	438	548	548
	高		491	491	493	493
重量(kg)			44	46	63	68
噪音(dB) (距7米远)	50Hz		64	65	70	71
	60Hz		68	69	72	73
连续工作时间	50Hz		13	10	13	11
	60Hz		12	8.5	11	9.5
启动方式			手控自动			

豪华型汽油发电机

- 坚固安全的框架型防震设计。
- 新款EX系列机组比原DX同系列机组功率增大10%-15%。
- 高效能本田OHV四冲程发动机，
比同级耗油减少30%。
- 泽藤最新设计方体电球，
输出提升10%-15%。



SH5300EX



SH6500EX



SH7600EX

主要技术参数

型号		SH6500EX	SH7600EX	SH6500EXS	SH7600EXS	
发动机						
型号(本田)		GX340	GX390	GX340	GX390	
排量cc		337	389	337	389	
输出功率3600rpm PS		11	13	11	13	
点火		无接触点电晶体				
类型		空气冷却4冲程OHV发动机				
机油报警装置		含机油报警装置				
发电机						
类型		自激2极旋转磁场				
电压调节类型		AVR				
交流输出(KW)	额定	50Hz	5.0	5.6	5.0	5.6
		60Hz	5.6	6.5	5.6	6.5
	最大	50Hz	5.8	6.5	5.8	6.5
		60Hz	6.5	7.6	6.5	7.6
交流电压(V)		220v50(Hz)				
直流输出(V-A)		12V-8.3A				
功率因数		COS \approx 1.0				
其他						
油箱容量(L)		28	28	28	28	
外型尺寸(mm)	长	708	708	708	708	
	宽	548	548	548	548	
	高	493	493	493	493	
重量(kg)		75	78	77	80	
噪音(dB) (距7米远)	50Hz	73	73	73	73	
	60Hz	76	77	76	77	
连续工作时间	50Hz	10	8.5	10	8.5	
	60Hz	7.8	7.2	7.8	7.2	
启动方式		手拉启动		电启动		

大功率输出汽油发电机

- 由值得信赖的本田双缸汽油发动机，配有AVR自动电压调节器，与电压尤为敏感的负载匹配是最合适的，在加减负载同时电压波动在1%左右。
- 38公升大容量油箱确保长时间工作，另配有发动机机油警告系统。
- 配有原装启动电池，万向车轮具有低震动移动方便等优点。
- 配有特大消声器来降低噪音。



SH11000(HA)

汽油发电机技术参数

型号			SH11000(HA)	SHT11500(HA)	
发电机	输出功率	50Hz	额定	8.5kVA	9.5kVA
			最大	10.0kVA	10.5kVA
		60Hz	额定	9.5kVA	10.5kVA
			最大	11.0kVA	11.5kVA
	功率因数		COS ϕ 1	COS ϕ 0.8	
	电压		220V	220V/380V	
	转速及频率		3000rpm(50Hz)	3000rpm(50Hz)	
激励系统		有刷AVR稳压	有刷AVR稳压		
级数		2	2		
发动机	型号		HONDA-GX630	HONDA-GX630	
	输出	额定	16.9PS/3000rpm	16.9PS/3000rpm	
		最大	21.1PS/3600rpm	21.1PS/3600rpm	
	汽缸容量		630cm ³	630cm ³	
	启动方式		电启动(双缸发动机)	电启动(双缸发动机)	
	油耗		3.3L/每小时(全负载)	3.3L/每小时(全负载)	
	油箱容量		38(公升)	38(公升)	
噪音(距7米)		74dB	74dB		
重量(kg)			159	160	
外型尺寸(mm)			953 x 617 x 622		

- ▶ 单相10KVA/三相12KVA **足额输出**。
- ▶ 采用罗宾EH72-2强劲发动机，配合泽藤的优质电球，令输出稳定，让客户安心。



SH13000(HA)

大功率输出汽油发电机

汽油发电机技术参数

型号		SH13000(HA)	SHT15000(HA)
发电机	额定频率	50Hz	50Hz
	额定功率	10.0kVA	12.0kVA
	最大功率	11.0kVA	13.2kVA
	额定电压	220V	220V/380V
	额定线电流	45.5A	18.2A
	相数	1 ϕ -2wire	3 ϕ -4wire
	激励系统	有刷AVR稳压	
	功率因数	1.0	0.8
	稳态电压调整率	5%以下	
	电压波形畸变率	10%以下	
发动机	型号	罗宾EH72-2	
	速度	3000rpm	
	燃油箱容量	38L	
	启动系统	电启动器	
	电池	36B20L	
重量(kg)		168	
尺寸(mm)		953 x 655 x 804	
输出	插座	20amp x 2	30amp x 1
	输出端子	单相双线	
控制面板	指示灯	✓	
	电压表	✓	
	时间表	✓	
	石油预警系统	✓	
	断路器	✓	
声级(7m)		76.5dB(A)	76.5dB(A)

发电电焊机

- 采用本田OHV四冲程汽油发动机。
- 最大焊条可用到5mm。
- 一机两用，小巧轻便。
- 已取得国家3C强制性产品认证证书。
- 可选设备。
- 4轮附件。
(用于SH5300EX, 6500EX, 7600EX型号)



SHW190(HA)



发电电焊机技术参数

型号	SHW190(HA)	SHW190(HAS)
发电电焊机	型号 www.china-dj.cn	型号 www.china-dj.cn
汽缸容量	389cc	389cc
输出功率	13HP	13HP
起动方式	手起动	手/电起动
燃料	汽油	
油箱容量	17L	
电焊机	输出功率	3.64kw
额定电流	140A	
电流调节范围	50-190A	
额定电压	26V	
暂载率	50%	
焊条	2.5-5.0mm	
交流发电	相数	单相
功率	2KW	
频率	50Hz	
电压	220V	
功率因数	COS φ 1	
工作状态	连续	
外形尺寸(mm)	679 x 511 x 490	
重量(kg)	88	105 (含电池)
车轮	选配	

柴油静音发电机

配备性能卓越的久保田柴油动力，静音发电机。
使用者的最佳选择



SH11D

静音发电机组

型号		SH07D	SH11D
发电机	额定频率	50Hz	50Hz
	额定功率	5.5kW	8.0kW
	最大功率	6.0kW	8.8kW
	额定电压	220V	220V
	额定线电流	25A	36.4A
	相数	1 ϕ -2wire	1 ϕ -2wire
	激励系统	有刷AVR逆变器	
	功率因数	1.0	
	稳态电压调整率	5%以下	
发动机	电压波形畸变率	25%以下	7%以下
	型号	久保田 Z482	久保田 D722
	额定输出	6.9kW	10.3kW
	速度	3000rpm	3000rpm
	燃油箱容量	28L	
	起动系统	电启动器	
	电池	38B20R	55B24R
重量	235	295	
尺寸(mm)	1070 x 607 x 696	1285 x 607 x 696	
输出	输出端子	双绞	
	指示灯	✓	
	电压表	✓	
	时间表	✓	
	启动键	✓	
	充电灯	✓	
	指示灯	✓	
	断路器	✓	
声级(7m)	电路保护	✓	
		66.5dB(A)	68dB(A)
其他	油量计	管式	
	警报装置	低电压 / 高冷却液温度 / 输出盖打开	
	自动转换开关(ATS)	端子座	

高智能发电机

全球首创真正智能式变频发电机

➤ 按负载自动调节输出，省却能源。



SHX8000Di



静音发电机组

型号		SHX8000Di
发电机	额定频率	50Hz
	额定功率	7.0kW
	最大功率	7.5kW
	额定电压	220V
	额定线电流	31.8A
	相数	单相(1φ-2wire)
	激励系统	带PMA的逆变器
	功率因数	1.0
	稳态电压调整率	1.5%以下
	电压波形畸变率	2%以下
发动机	型号	洋马 2TNV70-ASG(0.57L)
	额定输出	8.4kW
	速度	2300-3600rpm (可变)
	燃油箱容量	32L
	启动系统	电启动器
	电池	46B24
重量(kg)		257
尺寸(mm)		1080 x 647 x 686
输出	插座	30amp x 1 16amp x 2
	输出端子	N/A
控制面板	电压表	✓
	时间表	✓
	电源模式开关	✓
	启动键	✓
	充电灯	✓
	显示器	转速 / 运行时间 / 错误代码
	断路器	✓
电路保护	✓	
声级(7m)		63.0dB-67.5dB
其他	油量表	管式
	自动转换开关(ATS)	端子座

柴油静音发电机

- 功率强劲的久保田 V2203 柴油发动机。
- 水冷四冲程发动机。
- 电机采用 STAMFORD BC184E AVR 稳压，在加减负载的同时电压波动在 1% 左右。
- 72L 大容量油箱确保长时间工作。
- 配有启动电池方便操作。



SHT25D

静音发电机组

型号		SH15D	SHT15D	SHT25D	
发电机	输出功率	50Hz 额定	12KVA	13KVA	20KVA
		60Hz 最大	14KVA	15KVA	22KVA
	电压	220V	220V/380V		
	频率	50Hz		50Hz	
电压调节类型		AVR		AVR	
型号		久保田(D1005)		久保田(V2203)	
发动机	转速	3000rpm	3600rpm	1500rpm	
	冷却形式	水冷柴油发动机		水冷柴油发动机	
	汽缸容量	1001cc		2197cc	
	启动方式	电启动		电启动	
	油箱容量	53L		72L	
噪音(距7米)		68db		66db	
外形尺寸(mm)		1477 x 698 x 871		1660 x 690 x 900	
重量(kg)		387		540	
ATS配置		-		端子座	